Dimmerguide

Uppdaterad
141012

Nedan guide är en vägledning till val av dimmer till Unisons produkter eller val av Unison produkt till era dimrar. Denna lista kommer att uppdateras efter hand då vi kontinuerligt testar nya dimrar.

Detta är en rekommendation där Unison AB har testat produkten i en viss miljö med vissa förutsättningar. Avvikelser kan förekomma men vår ambition är att kunna redovisa ett så verklighetstroget resultat som möjligt.

Bristande funktion	Denna kombination är ej optimal enligt våra tester. Oftast beror underkännandet på att produkten har otillräcklig dimming. Där kan även finnas andra brister som gör att vi inte rekommenderar denna kombination.
Ok Funktion	Denna kombination fungerar tillfredställande. Oftast beror bedömningen på att dimmringen inte går ner tillräckligt lågt enligt vår bedömning. Dimmern kan vara känslig eller att det förekommer små störningar.
Mycket bra funktion	Denna kombination fungerar utmärkt. Här går dimmringen ner till ett väldigt lågt ljusflöde och den har en mycket god funktion.
Ej Testad	Denna kombination är ej testad.

Dimmer	Art.nr	E.nr	4444210, 4444220 4444240	4444230, 4444280	4444260, 4444270	4444710, 4444720, 4444730, 4444740	4444735	4500100	4522500	4522630	4522229
ELKO RS16 315 GLE	3670	SE: 13 631 41 FI: 35 140 66	1-2st 40-100% 3-4st 15-100% 4-12st 5-100%	1st 20-100% 2-4st 5-100% 5-12st 0-100%	1st 50-100% 2-4st 5-100% 5-12st 0-100%		1-12st 10-100%				
ELKO RS16/300 GL	3961	SE: 19 015 10 NO: 14 714 49 FI: 35 139 80				1st 0-100% 2-12st 0-100%	1st 2-100% 2-10st 2-100%	1-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-12st 0-100%	
ELKO RS16 630 GLE	6229	SE: 13 631 45 FI: 35 140 68	1-4st 40-100% 5-6st 20- 100% 7-12st 10-100%	1-2st 20-100% 3st 10-100% 4-12st 0-100%	1-2st 40-100% 3st 10-100% 4-12st 0-100%		1-12st 10-100%				1-2st 50-100% 3-4st 15-100% 5-12st 10-100%
ELKO RS 400GLI	6218	SE: 19 015 11 FI: 35 140 11		1-2st 40-50% 3st 10-50% 4-12st 0-50%		1-12 1-100%	1-12st 5-100%	1-12st 5-100%	1-12st 0-100%	1st 30-100% 2-12st 5-100%	1-2st 40-100% 3-12st 25-100%
Schneider Trend 315 RC	CCTSE 12011		1-2st 30-100% 3st 15-100% 4-12st 5-100%	1st 20-100% 2-4st 5-100% 5-12st 0-100%	1st 50-100% 2-4st 5-100% 5-10st 0-100%		1-12st 10-100%				1st 30-100% 2-10st 10-100%
Schneider Exxact Transistordimmer 315W	WDE 2311	SE: 13 706 02 NO: 14 702 07	1st 60-100% 2st 15-100% 3-16st 5-100%	1st 20-100% 2-3st 5-100% 4-16st 0-100%	1st 50-100% 2-3st 5-100% 4-16st 0-100%		1-10st 10-100%				1st 30-100% 2-10st 10-100%
Schneider Exxact Vriddimmer 9-100W Speciella	WDE 2347	SE: 13 706 13 NO: 14 702 44				1-13st 0-100%	1-10st 0-100%	1-10st 0-100%	1-10st 0-100%	1-10st 0-100%	
Schneider Renova 420 RCRL	CCTSE 13033	SE: 13 706 67		1-2st 40-100% 3-4st 5-100% 5-12st 0-100%	1-2st 30-100% 3-4st 5-100% 5-12st 0-100%	1st 2-12st 5-100%	1-10st 10-100%	1st 2-12st 5-100%	1st 2-3st 0-100% 4-12st	1st 2-5st 10-100% 6-12st	
Schneider Renova 630 RC	CCTSE 12133	SE: 13 706 87					1-10st 10-100%				1st 2-12st 10-100%
Eltako Universal dosdimmer RL&C laster	EUD61 NPN-UC	SE: 13 770 65	1-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-12 0-100%	1-12st 5-100%	1-10st 10-100%	1-12st 5-100%	1-12st 0-100%	1-12st 5-100%	1-12st 2-100%
Vadsbo Tryckdimmer Universal UD 100 1-100W	UD 100		1-12st 0-100%	1-12 0-100%	1-12st 0-100%	1-12st 5-100%	1-10st 10-100%	1-12st 5-100%	1-12st 2-100%	1-12st 5-100%	1-12st 0-100%
Clas Ohlson Plug-In dimmer 40-300W	36-2337		1-2st 40-100% 3-10st 5-100%	1st 5-100% 2-10st 0-100%	1st 10-100% 2st 2-100% 3-10st 0-100%	1-12st 5-100%	1-12st 10-100%	1-3st 10-100% 4-12st 10-100%			1-12st 20-100%
Biltema kontaktdimmer 20-280W	35-497		1-2st 30-100% 2-4st 10-100% 5-12st 10-100%	1st 15-100% 2-12st 0-100%	1-2st 10-100% 2-5st 0-100% 6-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-2st 0-100% 3-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-12st 0-100%	1-12st 30-100%
JULA Anslut 30-300W	400-276				1-10st 45-100%						
Biltema LUBI 300W	46-913										